

VAC-GW19(L9B)H01

Intel Atom E3845 1.91GHz 搭載 SuperCD® Wi-Fi6E モデル



RoHS

意匠登録第 1584766 号

概要

本製品は、Intel Atom E3845 (Bay Trail)を搭載した Super Classemby Devices(R)です。名刺 2 枚分サイズで、クアッドコア対応の CPU による高性能を両立しました。Wi-Fi6E 無線通信機能を有しています。

特長

●Wi-Fi6E

6GHz,5GHz,2.4GHz 周波数帯域に対応しています。
IEEE.802. 11a/b/g/n/ac/ax の Wi-Fi 規格に対応しています。
Station、AccessPoint 機能に対応しています。
Wi-Fi モジュール内蔵で振動に強く、広い温度範囲を実現しました。

●省電力クアッドコア Intel Atom E3845(Bay Trail)搭載

高機能で低消費電力 Intel Atom E3845(Bay Trail) 1.91GHz を搭載しています。

●省エネ、小型、軽量で環境に配慮しました。

低消費電力、名刺 2 枚分の大きさを実現しました。

●組み込み性の向上

組み込みを考慮した設計により、壁面固定、底面固定、配線固定ができます。また、ディスプレイ背面への固定 VESA 対応等、様々な環境への設置ができます。

●無音

FAN レス、HDD レス等により音の発生源が無く、学校や病院等、静かな環境で使用できます。

●メンテナンスフリー

FAN レスにより FAN 寿命を意識する必要がありません。
カレンダー時計用電池搭載により約 10 年間電池交換不要です。

●豊富なオプションの提供

縦置きや VESA 取り付け用金具等、組み込みに適したオプションを用意しています。

注意事項

- ・AC アダプタは添付していません。(電源ケーブル:50cm を標準添付)
- ・リカバリディスクは添付していません。
ご使用前にバックアップをお取り頂くか、別途リカバリディスクをお求めください。
- ・入力電圧範囲を超える電圧を入力しないでください。
- ・モータなどの誘導負荷はサージ発生源となるため、電源を分離するか、バリスタなどでサージ対策を行なってください。
- ・バッテリーなどの過電流保護がない電源を使用される場合は、電源の接続にヒューズを使用して、安全対策を行ってください。
- ・USB コネクタのバスパワー出力(VB)は DC+5V(0.5A 以下)です。
USB コネクタに接続される機器のうちバスパワーを使用する全ての機器の消費電流の総和が 1A 以下となるようにしてください。最大電流を超えた場合、本製品を故障させる可能性があります。
- ・電源供給無しの USB ハブを使用した場合、バスパワーを使用する USB 機器が動作しない場合があります。
- ・USB コネクタにセルフパワーの USB 機器を接続する場合、本製品の外部電源投入と同時にまたは投入後に USB 機器の電源を

入れてください。

- ・USB3.0対応のUSBメモリをご使用の際は、USB2.0のポートでご使用ください。
- ・VGAグラフィックモード(640×480/16色)は使用できません。
- ・通電している場合、カレンダー時計電池は消耗しません。
起動時ごとに時計が初期化されている場合は、カレンダー時計電池が消耗している恐れがあります。電池の交換方法は、マニュアルを参照してください。
- ・使用するアプリケーションにより消費電流は変化します。周辺機器(キーボード、マウス、USB等)の消費電流は含まれていません。
- ・本製品に搭載されるOSは、それぞれ対応している言語が異なりますのでご注意ください。
- ・OS毎の詳細な機能についてはSuperCD搭載OSのページを参照ください。
- ・以下のDisplayPort変換アダプタは当社設計方針と合致しないため、使用できません。
サンワサプライ製 AD-DPHD02
サンワサプライ製 AD-DPV02K
サンワサプライ製 AD-DPDV02
- 動作確認済の周辺機器についてはSuper Classassembly DevicesR動作確認済周辺機器のページをご確認ください。
- ・本製品に内蔵されているSSDは書き込みに対する寿命があります。
書き込み容量制限:TBW(TeraBytesWritten) T.B.D
データリテンション 10年(初期値)
安定した連続稼働や電源ブチ切りを実現するため、OSが入った内蔵のSSDはROM化の設定のまま(出荷時設定)でご使用されることをお勧めいたします。
※ROM化の有効/無効についてはOSマニュアルへ記載されていますのでご参照ください。
製品のSSDへ大量のデータを書き込む場合は、補助CFastスロットの活用をご検討ください。
- ・リードオンリーを有効にして連続稼働させる場合は、メモリ容量を使い切る前に再起動を実施してください。
メモリ容量を使い切るとOSが操作不能状態に陥る可能性があります。
- ・無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意
無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
※通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
-IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
-メールの内容
等の通信内容を盗み見られる可能性があります。
※不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
-個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
-特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
-傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
-コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)
などの行為をされてしまう可能性があります。
本来、無線LAN製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。
マニュアルを参照し、セキュリティに関する全ての設定を行ってください。
セキュリティの設定を行わないで使用する場合、問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任において本製品を使用してください。
- ・添付のアンテナ以外を使用すると、電波法に抵触する可能性があります。添付のアンテナ以外を使用しないでください。
- ・本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。
日本国内でのみ使用できます。海外で使用される場合、罰せられる可能性があります。
- ・医療機器操作の干渉を防ぐため、本製品と医療機器の距離を20cm以上離してください。
- ・Wi-Fi 5GHz帯は、屋外利用の制限があります。利用時は、電波法およびBIOSマニュアルを確認の上、ご使用ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
プロセッサ	Intel Atom E3845
動作周波数	1.91GHz
コア数	4
スレッド数	4
CPU FAN	なし
チップセット ノースブリッジ	プロセッサに内蔵
BIOS/ローダ	Phoenix SecureCore Technology
メインメモリ	4GB
グラフィックスコントローラ	CPU/チップセット内蔵
ビデオメモリ	メインメモリの一部を使用
解像度	2560×1600, 1920×1440, 1920×1200, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 1152×864, 1024×768, 800×600 ※最大解像度はディスプレイの仕様に依りて異なります。接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
OS	Interface Linux System 9 (64bit) (日本語/英語/中国語)
起動デバイス	SSD 64GB

補助デバイス	CFast (メディアは別売り)
OS 占有量	22GB
スイッチ	電源スイッチ
LED	電源表示 LED, ディスクアクセス LED, 警報ランプ
ブザー	1 点
LAN	2 ポート(RJ-45 コネクタ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wake On LAN 対応, Jumbo Frame 対応, チーミング対応 [Wi-Fi6E] 対応規格 -2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n/ax 準拠 -5GHz:IEEE 802.11a/n/ac/ax(W52/W53/W56) 準拠 -6GHz:IEEE 802.11ax(6L) 準拠 セキュリティ:WPA2, WPA3 アンテナ:同梱
USB	4 ポート(USB Rev.3.0/2.0 準拠 Standard-A コネクタ×1, USB Rev.2.0 準拠 シリーズ A コネクタ×3) 供給可能電流:1 ポートあたり 1.0A 以内 全ポート合計 1.0A 以内
サウンド	ライン出力: φ 3.5 ミニジャック×1(ステレオ) マイク入力: φ 3.5 ミニジャック×1(ステレオ)
ディスプレイ	1 ポート(DisplayPort v1.1a)
シリアル (RS-232C)	チャンネル数:1 チャンネル(非絶縁) コネクタ仕様:DF11 コネクタ 10 ピン 通信速度(max):115.2kbps
デジタル入力	入力点数:4 点(非絶縁) コネクタ仕様:端子台コネクタ 入力仕様:フォトカプラ型高耐圧接点入力(シンク型出力対応) 入力電圧:DC+5V~DC+48V
リレー接点出力	出力点数:4 点(絶縁) コネクタ仕様:端子台コネクタ 出力仕様:フォトモスリレー(1a 接点) 最大負荷電圧:AC35V/DC50V
外形寸法	122(W)×93(D)×41(H) ※単位[mm] (突起部含まず)
電源電圧	最大定格電圧:DC0V~DC+40V 動作電圧:DC+6V~DC+37V
瞬低対策用電源装置	なし
消費電力	7.6W(TYP), 15.4W(MAX) ※TYP 値は、OS を起動させた状態での測定値、MAX 値は、弊社で定めた最大負荷条件での測定値です。
筐体 FAN	なし
カレンダー時計	精度:月差 1 分以内(25℃保管時) カレンダー時計電池寿命:約 10 年(周囲温度 50℃で 1 日 24 時間無通電状態の場合)
ハードウェアモニタ	CPU 温度/ボード温度/電源電圧
ウォッチドッグタイマ	ソフトウェアプログラマブル(1~255 秒), タイムアップ時の通知方法はリセットまたは割り込みのどちらかをソフトウェアにより選択
外部入出力	外部入力: 電源 ON/OFF×1(デジタル入力信号と兼用) ソフトウェアにて設定可能。 外部出力: RAS 出力 x4(デジタル出力信号と兼用) ソフトウェアにて出力要因(WDT, 温度, 電源)を設定可能。
耐環境性	[耐振動・衝撃] - 耐振動性:~5G - 耐衝撃性:~15G(非動作時)
寿命部品	・内蔵 SSD 期待寿命:10 年または書き込み容量 書き込み容量制限:TBW(TeraBytesWritten) T.B.D, データリテンション 10 年(初期値) ・カレンダー時計電池 期待寿命:10 年(周囲温度 50℃で 1 日 24 時間無通電状態の場合) 2 年(周囲温度 80℃で 1 日 24 時間無通電状態の場合)
使用条件	周囲温度:-30℃~+50℃ 湿度:10%~90%(非結露)